

## **Aukey PS-RE03 PowerStudio 300 297Wh Power Station\_320012**

### **Text:**

Dank des eleganten PowerStudio, das nur 3,6 kg wiegt, können Sie alle Ihre Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Ob Videoausrüstung, Beleuchtungsgeräte oder Drohnen, das PowerStudio sorgt dafür, dass Sie immer einsatzbereit sind.

Lithium-ion Akku mit 281 Wh Kapazität. 1x 230 V AC Schuko Buchse (300W Steckdose). 1x USB-C PowerDelivery als Eingang und Ausgang, bis zu 100W; 3x USB-A Buchse, Automobilsteckdose 12V (120 W); 2x 5.5mm DC Buche (12 V DC, 5 A, 60 W). Die Powerstation kann über Netzteil, PKW, DC Buchse, Solarpanel oder USB-C. geladen werden.

### **Highlight:**

- Unterstützt doppeltes Laden (Double Helix Charging) mit AC-Adapter und PD-Ladegerät
- Übersichtliches und leicht ablesbares Display
- Für den Einsatz im Garten und im Freien
- 2 Anschlüsse zur gleichzeitigen Stromversorgung für schnelles Aufladen
- Inklusive Licht für den Fall eines Stromausfalls

### **Produkt-Details**

Lädt bis zu 9 Geräte gleichzeitig auf

Ausgestattet mit AC-Ausgangsanschluss, 4 USB-A-Anschlüssen, 1 USB-C-Anschluss und 1 DC-Ausgangsanschluss, so dass Sie bis zu 8 Geräte gleichzeitig aufladen können.

Zwei USB-A-Anschlüsse unterstützen schnelles Laden, der USB-C-Anschluss unterstützt sowohl den Ausgang als auch den Eingang, unterstützt bis zu 100 W PD-Ladung für eine breite Palette von Geräten.

Unterstützt doppeltes Laden mit AC-Adapter und PD-Ladegerät

Verwenden Sie den mitgelieferten AC-Adapter und ein 100-PD-Ladegerät (separat erhältlich) gleichzeitig, um das Gerät in nur 2,5 Stunden vollständig aufzuladen.

So können Sie das Gerät auch im Alltag mit häufigem Stromverbrauch bedenkenlos nutzen.

Durch die Verwendung von echter Sinuswelle bietet es eine kontinuierliche und stabile AC-Stromversorgung, die der des Haushaltsstromnetzes entspricht, so dass es als Stromquelle für eine Vielzahl von Geräten verwendet werden kann.

Das eingebaute Display zeigt Ihnen an, wie Sie das Gerät verwenden, und ist auch für Erstbenutzer leicht zu bedienen.

Für den Einsatz im Garten und im Freien

Mit PowerStudio können Sie einen Mini-Kühlschrank oder einen Projektor in Ihrem Garten oder auf Ihrer Veranda verwenden und die Natur genießen, während Sie zu Hause bleiben.

Vorbereitet auf eine Katastrophe

Das Gerät ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet und kann im Alltag und bei Stromausfällen oder Katastrophen sicher als Notstromquelle genutzt werden.

**Spezifikation :**

Kapazität 297Wh (10,8V/27,5An). 82500mAh

Abmessungen 262\*164\*156mm

Gewicht 3.7kg/8.2lb

Batterie Typ Lithium-Ion

Eingang DC: 13,5-28V / 4A (DC5521 Anschluss, 80W max)

Eingang USB-C: 5-20V / 5A (USB-C Anschluss, 100W max)

Aufladezeit: Ca. 5 Stunden (15V/4A AC-Adapter), ca. 7 Stunden (Autoladegerät), ca. 5 Stunden (100W-Solarpanel - bei Sonnenschein), ca. 3 Stunden (100W USB-C PD-Ladegerät), ca. 2,5 Stunden (60W DC-Eingang + 100W PD-Eingang gleichzeitiges Laden insgesamt 160W)

USB-Ausgang: USB-A x 2 Anschlüsse: 5V / 2,4A (insgesamt 4,8A), USB-A (QC3.0) x 2 Anschlüsse: 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A, USB-C (PD3.0) x 1 Anschluss: 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 5A (max. 100W)

DC-Ausgang: DC 6530 x 1 Anschluss: 12V / 8A, Zigarettenanzünderbuchse x 1 Anschluss: 12V / 10A, insgesamt 120W (max)

AC Schuko Ausgang: 100 - 120 V - 50/60 Hz (Nennleistung 300 W, maximale Leistung 600 W), Sinuswellenausgang

LED-Beleuchtung 1W (~100lm)

Max. Ausgangsleistung 400W (DC 100W + AC 300W)

LED-Beleuchtung 1W (~100lm)

**Inhalt:**

Powerstudio 300 Powerstation x 1

USB-Wandladegerät x 1

Autoladegerät x 1

Benutzerhandbuch x 1

Zubehörtasche x1

texte :

Grâce à l'élégant PowerStudio, qui ne pèse que 3,6 kg, vous pouvez alimenter tous vos appareils en même temps. Qu'il s'agisse d'équipement vidéo, d'appareils d'éclairage ou de drones, le PowerStudio vous permet d'être toujours prêt à l'emploi.

Batterie lithium-ion d'une capacité de 281 Wh. 1x 230 V AC prise Schuko (prise de courant 300W). 1x USB-C PowerDelivery comme entrée et sortie, jusqu'à 100W ; 3x USB-A femelle, prise automobile 12V (120 W) ; 2x 5.5mm DC femelle (12 V DC, 5 A, 60 W). La Powerstation peut être chargée via l'adaptateur secteur, la voiture, la prise DC, le panneau solaire ou l'USB-C.

Point fort de la recharge :

- Supporte la double charge (Double Helix Charging) avec adaptateur AC et chargeur PD.
- Écran clair et facile à lire
- Pour une utilisation dans le jardin et à l'extérieur
- 2 ports d'alimentation simultanée pour un chargement rapide
- Lumière incluse en cas de panne de courant

Détails du produit

Recharge jusqu'à 9 appareils simultanément

Équipé d'une prise de sortie AC, de 4 ports USB-A, d'un port USB-C et d'une prise de sortie DC, ce qui vous permet de charger jusqu'à 8 appareils simultanément.

Deux ports USB-A prennent en charge la charge rapide, le port USB-C prend en charge à la fois la sortie et l'entrée, prend en charge jusqu'à 100 W de charge PD pour une large gamme d'appareils.

Prend en charge la double charge avec l'adaptateur CA et le chargeur PD.

Utilisez simultanément l'adaptateur CA fourni et un chargeur 100 PD (vendu séparément) pour recharger complètement l'appareil en seulement 2,5 heures.

Vous pouvez ainsi utiliser l'appareil sans crainte, même au quotidien, lorsque la consommation d'énergie est fréquente.

Grâce à l'utilisation d'une véritable onde sinusoïdale, il offre une alimentation en courant alternatif continue et stable, équivalente à celle du réseau électrique domestique, ce qui permet de l'utiliser comme source d'alimentation pour une multitude d'appareils.

L'écran intégré vous indique comment utiliser l'appareil et est facile à utiliser, même pour les premiers utilisateurs.

Pour une utilisation dans le jardin et à l'extérieur

Avec PowerStudio, vous pouvez utiliser un mini-réfrigérateur ou un projecteur dans votre jardin ou sur votre véranda et profiter de la nature tout en restant chez vous.

## Préparé à une catastrophe

L'appareil est équipé d'un éclairage LED et peut être utilisé en toute sécurité comme source d'énergie de secours au quotidien et en cas de panne de courant ou de catastrophe.

### Spécification :

Capacité 297Wh (10,8V/27,5An). 82500mAh

Dimensions 262\*164\*156mm

Poids 3.7kg/8.2lb

Type de batterie Lithium-Ion

Entrée DC : 13,5-28V / 4A (connecteur DC5521, 80W max)

Entrée USB-C : 5-20V / 5A (port USB-C, 100W max)

Temps de charge : env. 5 heures (adaptateur AC 15V/4A), env. 7 heures (chargeur de voiture), env. 5 heures (panneau solaire 100W - en plein soleil), env. 3 heures (chargeur PD USB-C 100W), env. 2,5 heures (entrée DC 60W + entrée PD 100W chargement simultané total 160W)

Sortie USB : USB-A x 2 ports : 5V / 2,4A (total 4,8A), USB-A (QC3.0) x 2 ports : 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A, USB-C (PD3.0) x 1 port : 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 5A (max. 100W)

Sortie DC : DC 6530 x 1 connexion : 12V / 8A, prise allume-cigare x 1 connexion : 12V / 10A, total 120W (max)

Sortie AC Schuko : 100 - 120 V - 50/60 Hz (puissance nominale 300 W, puissance maximale 600 W), sortie à onde sinusoïdale

Éclairage LED 1W (~100lm)

Puissance max. Puissance de sortie 400W (DC 100W + AC 300W)

Éclairage LED 1W (~100lm)

### Contenu :

Powerstudio 300 Powerstation x 1

Chargeur mural USB x 1

Chargeur de voiture x 1

Manuel d'utilisation x 1

Étui pour accessoires x1

Grazie all'elegante PowerStudio, che pesa solo 3,6 kg, puoi alimentare tutti i tuoi dispositivi allo stesso tempo. Che si tratti di attrezzature video, dispositivi di illuminazione o droni, il PowerStudio assicura che tu sia sempre pronto all'azione.

Batteria agli ioni di litio con capacità di 281 Wh. 1x presa Schuko 230 V AC (presa 300W). 1x USB-C PowerDelivery come ingresso e uscita, fino a 100W; 3x USB-A socket, presa automotive 12V (120 W); 2x 5.5mm DC beech (12 V DC, 5 A, 60 W). La centrale può essere caricata tramite adattatore di rete, auto, presa DC, pannello solare o USB-C.

In evidenza:

- Supporta la doppia ricarica (Double Helix Charging) con adattatore AC e caricatore PD.
- Display chiaro e facile da leggere
- Per l'uso in giardino e all'aperto
- 2 connessioni per l'alimentazione simultanea per la ricarica veloce
- Luce inclusa in caso di mancanza di corrente

Dettagli del prodotto

Carica fino a 9 dispositivi contemporaneamente

Dotato di porta di uscita AC, 4 porte USB-A, 1 porta USB-C e 1 porta di uscita DC, permettendo di caricare fino a 8 dispositivi contemporaneamente.

Due porte USB-A supportano la ricarica veloce, la porta USB-C supporta sia l'uscita che l'ingresso, supporta fino a 100W di ricarica PD per una vasta gamma di dispositivi.

Supporta la doppia ricarica con adattatore AC e caricatore PD.

Usa l'adattatore AC incluso e un caricatore 100 PD (venduto separatamente) simultaneamente per caricare completamente il dispositivo in sole 2,5 ore.

In questo modo, è possibile utilizzare il dispositivo senza esitazione anche nella vita quotidiana con un frequente consumo di energia.

Utilizzando la vera onda sinusoidale, fornisce un'alimentazione AC continua e stabile equivalente a quella della rete domestica, quindi può essere utilizzata come fonte di alimentazione per una varietà di dispositivi.

Il display incorporato mostra come usare l'unità ed è facile da usare, anche per chi è alle prime armi.

Per l'uso in giardino e all'aperto

Con PowerStudio, puoi usare un mini-frigo o un proiettore nel tuo giardino o nella tua veranda e goderti l'aria aperta restando a casa.

Pronti per il disastro

L'unità è dotata di illuminazione a LED e può essere tranquillamente utilizzata come fonte di alimentazione di emergenza nella vita quotidiana e durante le interruzioni di corrente o i disastri.

Specifica:

Capacità 297Wh (10.8V/27.5An). 82500mAh

Dimensioni 262\*164\*156mm

Peso 3.7kg/8.2lb

Tipo di batteria agli ioni di litio

Ingresso DC: 13.5-28V / 4A (connettore DC5521, 80W max)

Ingresso USB-C: 5-20V / 5A (connettore USB-C, 100W max)

Tempo di ricarica: circa 5 ore (adattatore AC 15V/4A), circa 7 ore (caricatore per auto), circa 5 ore (pannello solare 100W - sotto il sole), circa 3 ore (caricatore PD USB-C 100W), circa 2,5 ore (ingresso DC 60W + ingresso PD 100W ricarica simultanea totale 160W)

Uscita USB: USB-A x 2 porte: 5V / 2.4A (totale 4.8A), USB-A (QC3.0) x 2 porte: 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A, USB-C (PD3.0) x 1 porta: 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 5A (max. 100W)

Uscita DC: DC 6530 x 1 connessione: 12V / 8A, presa accendisigari x 1 connessione: 12V / 10A, totale 120W (max)

Uscita AC Schuko: 100 - 120 V - 50/60 Hz (potenza nominale 300 W, potenza massima 600 W), uscita sinusoidale

Illuminazione LED 1W (~100lm)

Max. Potenza di uscita 400W (DC 100W + AC 300W)

Illuminazione LED 1W (~100lm)

Contenuti:

Powerstudio 300 Powerstation x 1

Caricatore da muro USB x 1

Caricabatterie da auto x 1

Manuale utente x 1

Borsa degli accessori x1